

Sehen wer vor der Türe steht

FARB-VIDEOTÜRSPRECHANLAGE VT-81 UND VT-82

Ein leicht zu installierendes System: ein zweiadriges Kabel zwischen Innen- und Außenstation genügt für alle Funktionen – eine vorhandene Klingelleitung kann ggf. verwendet werden.

Die Gehäuse in moderner Silber-Farbe sind von sehr flachem Design zur einfachen Aufputzmontage.

Beim Drücken der Klingeltaste erfolgt ein wählbarer Klingelton an der Innenstation. Nach einem Tastendruck an der Innenstation wird das Gegensprechen ermöglicht. In beiden Stationen ist eine Freisprechanlage eingebaut.

Durch das Drücken der Klingeltaste wird automatisch die in der Außenstation eingebaute Kamera aktiviert und das Kamerabild erscheint am Monitor der Innenstation. Zur optischen Kontrolle kann jederzeit durch Tastendruck an der Innenstation die Kamera aktiviert werden, anschließend kann auch die Gegensprechverbindung aufgebaut werden. Das Kamerabild erscheint in Farbe. Bei Dunkelheit wird die in der Außenstation integrierte Infrarotausleuchtung aktiviert, um das Gesicht, einer vor der Kamera stehenden Person, auszuleuchten. Hierbei erscheint das Bild in schwarz/weiß. Durch eine zusätzliche Beleuchtung kann die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert werden.

Ein elektrischer 12 V DC Türöffner (nicht mitgeliefert) kann bei Bedarf an der Außenstation angeschlossen werden. Dieser kann über Tastendruck an der Innenstation aktiviert werden.

Seite 55

VT-81 SET

Besteht aus einer Außenstation und einer Innenstation. Dieses Komplett-Set ist nicht erweiterbar, allerdings kann ein Aktiv-Lautsprecher (nicht mitgeliefert) an der Innenstation angeschlossen werden, um den Klingelton und das Gespräch zu verstärken bzw. um ihn an einer anderen Stelle wiederzugeben. Das Verbindungskabel zwischen Außen- und Innenstation kann bis zu einer maximalen Länge von 75 m verlängert werden.



VT-82 SET

Besteht aus einer Außenstation und zwei Innenstationen. Ideal für Einfamilienhäuser die in zwei Stockwerken Innenstationen benötigen. Dieses Komplett-Set ist nicht erweiterbar. Das Verbindungskabel zwischen Außen- und den Innenstationen kann bis zu einer maximalen Gesamtlänge von 100 m verlängert werden.



TECHNISCHE DATEN

Außenstation VT-81 C und VT-82 C

- Stromversorgung:** von der Innenstation (15 VDC)
- Spannung für Türöffner:** 12 V DC, max. 1 A
- Kamera-Bildsensor:** 1/3" CMOS Farbe
- Kamera-Bildauflösung:** 628 x 562 Pixel
- Kamera-Bildwinkel:** 64° H x 48° V
- Ausleuchtung:** 9 Infrarot LEDs, Reichweite ca. 1 m
- Dämmerungsschalter:** aktiviert LEDs bei 2 Lux
- Verbindungskabel:** 2 x 0,75 mm², max. 75 m Länge (VT-81) max. 100 m Gesamtlänge (VT-82)
- Schutzklasse:** IP 55
- Abmessungen:** 104 x 185 x 36 mm
- Gewicht:** ca. 260 g

Innenstation VT-81 M und VT-82 M

- Stromversorgung:** 15 V DC, 1,5 A (vom mitgelieferten Netzgerät)
- Monitor:** 2,5" TFT, Farbe
- Monitor-Auflösung:** 640 x 240 Pixel
- Klingelton:** max. 68 dB(A)/1 m
- Lineout Ausgang:** 1Vpp/600 Ohm (nur VT-81)
- Abmessungen:** 100 x 180 x 34 mm
- Gewicht:** ca. 250 g

LIEFERUMFANG VT-81 SET

- Innenstation (inkl. Wandhalterung)
- Außenstation (inkl. Wandhalterung)
- 15 m Verbindungskabel (2 x 0,75 mm²)
- Winkelsockel für Außenstation
- Netzgerät mit ca. 2,5 m Kabel
- Befestigungsmaterial

VT-81 Set Art.Nr. 27 060

LIEFERUMFANG VT-82 SET

- 2 Innenstationen (inkl. Wandhalterung)
- Außenstation (inkl. Wandhalterung)
- 2 x 15 m Verbindungskabel (2 x 0,75 mm²)
- Winkelsockel für Außenstation
- 2 x Netzgeräte mit ca. 2,5 m Kabel
- Befestigungsmaterial

VT-82 Set Art.Nr. 27 061




WINKELSOCKEL



Mit dem mitgelieferten Winkelsockel kann die Außenstation in einem 30°-Winkel angebracht werden, so dass die Kamera wirklich auf den Besucher, der klingelt, gerichtet ist.

VERDRAHTUNG VT-81



VERDRAHTUNG VT-82

