

Funk-Überwachungskameraset DW800

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Kamera DW800K

Betriebsspannung: 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät), max. 540 mA

Funkfrequenz: 2,4 GHz (Reichweite max. 150-200m bei freier Sicht)

Bildauflösung: 2304 x 1296 Pixel (3MP)

Erfassungswinkel: 98° horizontal

Lichtempfindlichkeit: 0,02 Lux (Farbe)/ 0,01 Lux (s/w)/ 0 Lux (mit IR)

Ausleuchtung: 1x Hochleistungs-Infrarot-LED: bis zu 15m, Weißlicht-LED-Strahler: bis zu 25 m (400 Lumen, Lichtquelle ausschließlich zur Bildaufnahme)

Schutzart: IP65

Abmessungen: 81 x 99 x 127mm

Empfänger DW800M

Betriebsspannung: 5 V DC (Netzgerät), max. 1650 mA

Lithium-Akku: 3,7 V, 2000 mAh (für bis zu 1,5 Stunden tragbaren Einsatz)

Bildschirmdiagonale: 10 Zoll (25,4 cm)

Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel (25-30 Bilder/Sekunde bei max. 2 Kameras)

Aufnahmemedium: microSDHC/SDXC-Karte (UHS-I oder U1, max. 512 GB, nicht im Lieferumfang)

Max. Speicherkapazität: 10 Tage (bei 256 GB, abhängig von der Anzahl der Bewegungen und der Farbvielfalt des Bildes)

WLAN: 2,4 und 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n

Anschlüsse: 1x RJ45, 1x HDMI, 1x USB

Abmessungen: 265 x 158 x 31mm

- Kamera DW800K in wetterfestem Aluminiumgehäuse für innen oder außen mit 3,2m DC-Kabel, Halterung für Wand-/ Deckenmontage und 12V Netzgerät mit 1,8m DC-Kabel
- Mit Infrarot-Ausleuchtung und 6 weißen LED-Strahlern für Farbaufnahmen bei Dunkelheit
- Empfänger DW800M mit 10 Zoll Touchscreen LCD-Bildschirm mit Netzgerät und Lithium-Akku, zum Aufstellen oder zur Wandaufhängung
- Erweiterbar auf max. 8 Kameras mit Einzelbild-, Sequenz-, oder geteilter Darstellung (1, 2, 4, 6 oder 8 Bilder), Repeater-Funktion zwischen Kameras aktivierbar
- Über den Empfänger können Video- und Tonaufnahmen über die SMART-PIR-Bewegungserfassung automatisch gestartet und im Ringsystem auf eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang) in bis zu 3 MP Auflösung aufgenommen werden (Hierbei kann die Empfindlichkeit in 5 Stufen eingestellt und zusätzlich die Erkennung von menschlichen Formen (bis max. 25m) aktiviert werden)
- Mit Wechselsprech- und Sirenenfunktion
- Wird der Empfänger über WLAN oder Netzwerkkabel mit einem WLAN-Router verbunden, ist die Betrachtung von Live-Bildern und Aufnahmen sowie das Wechselsprechen über WLAN oder Internet vom Smartphone aus möglich (App > MeineAppKamera2 < für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels))
- Automatische Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar
- > Plug and Play < Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS

Passendes Zubehör: VKD-6M, DWAK-3M, DWAK-6M, ORBIT-12/2000V, AK208, SDKARTE 64GB/ 128GB/ 256GB, Zusatz-Kamera DW800K



DW800 SET

Art.Nr. 27921

