

# Zusatz-Funk-Kamera DW800K

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Betriebsspannung:** 12 V DC  
(über mitgeliefertes Netzgerät),  
max. 540 mA

**Funkfrequenz:** 2,4 GHz  
(Reichweite max. 150-200m bei  
freier Sicht)

**Bildauflösung:** 2304 x 1296 Pixel  
(3MP)

**Erfassungswinkel:** 98°  
horizontal

**Lichtempfindlichkeit:** 0,02 Lux  
(Farbe)/ 0,01 Lux (s/w)/ 0 Lux (mit  
IR)

**Ausleuchtung:** 1x Hochleistungs-  
Infrarot-LED: bis zu 15m,  
Weißlicht-LED-Strahler: bis zu 25  
m (400 Lumen, Lichtquelle  
ausschließlich zur Bildaufnahme)

**Schutzart:** IP65

**Abmessungen:** 81 x 99 x 127mm

- 3MP Zusatz-Kamera für DW800 SET
- In wetterfestem Aluminiumgehäuse für innen oder außen mit 3,2m DC-Kabel, Tag/Nacht-IR-Filter, Halterung für Wand-/ Deckenmontage und 12V Netzgerät mit 1,8m DC-Kabel
- Mit Infrarot-Ausleuchtung und 6 weißen LED-Strahlern für Farbaufnahmen bei Dunkelheit
- Bis zu 7 Zusatz-Kameras können am Empfänger DW800M des Sets angemeldet werden (Einzelbild-, Sequenz-, oder geteilte Darstellung möglich (1, 2, 4, 6 oder 8 Bilder), Repeater-Funktion zwischen Kameras aktivierbar)
- Wechselsprechfunktion über Empfänger

### Passendes Zubehör

DC-Verlängerungskabel VKD-6M,  
Netzgerät ORBIT-12/2000V,  
Anschlusskasten AK208, Antennen-  
Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M



DW800K

Art.Nr. 27922

