

Funk-Feuermelder 8005ST



8005ST

Art.Nr. 36 884

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 868 MHz

Raucherfassung: optisch

Hitzesensor: ca. 60° bis 65° C

Lautstärke Sirene: 85 dB(A)/3 m

Empf. max. Erfassungsbereich: 50 m²

LED-Anzeige: Selbsttest, Batterieschwäche und Alarm

Spannung: 3 x alkalische Batterie AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre

Funkreichweite: max. 300 m (freies Feld)

Abmessungen: Ø 126 mm, Höhe 50 mm

Dieser optische Rauchmelder reagiert auf sichtbaren Rauch und der integrierte Hitzemelder auf das Überschreiten einer kritischen Temperatur in Innenräumen.

Steigt die Rauchkonzentration oder die Temperatur über den festgesetzten Schwellenwert, so löst der Melder einen Feueralarm an der System 8000 Funk-Zentrale aus. Gleichzeitig ertönt die laute eingebaute Sirene.

Der 8005ST verfügt über eine Test-/Stummschalttaste und Alarmspeicherfunktion, desweiteren sendet er eine Sabotagemeldung bei unbefugter Demontage.

Mittels Steckbrücken kann die Auslöselogik am Melder eingestellt werden: nur Rauch, nur Hitze, Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze.

Der Melder erfüllt EN14604 und kann nach DIN 14676 verwendet werden.

Alarmierung

