

# Funk-Innensirene/Gong 9000IS

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Spannungsversorgung:** 230V AC, 1W, Notstromakku: 3,6V 170mAh (bereits eingebaut, Lebensdauer bis zu 3 Jahre, Ersatzakku: 9000IS-AKKU)

**Funkfrequenz:** 868 MHz

**Sirenenlautstärke:** 90 dB(A)

**Kommunikationsreichweite:** ca. 100m (freies Feld)

**Töne:** 8 optional (davon 4 Melodien für Schaltausgänge) und Alarmton 90 dB/1m

**Sicherheitsklasse:** gemäß EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3

**Betriebsumgebung:** Innenräume, -10°C bis +40°C

**Abmessungen:** 64 x 90 x 80mm

**Gewicht:** 110g

- Funk-Innensirene/Gong, wird einfach in eine Steckdose eingesteckt
- Pieptöne bei Ein- und Ausgangsverzögerungen der Alarmanlage einstellbar
- Akustische Anzeige eines Schaltausgangs. Gongfunktion (4 verschiedene Melodien) auf PG-Reaktion z.B für Klingeltaste
- Die Taste an der Sirene kann eingestellt werden, um den Alarmton stummzuschalten oder um einen Notalarm auszulösen
- Eingebauter Notstromakku sichert den Betrieb bei Netzspannungsausfall
- Wird die Sirene aus der Steckdose gezogen, so meldet ein Sabotagesensor an die Zentrale
- Belegt eine Adresse im System 9000



9000IS

Art.Nr. 35710